CLASS Booster line

FR
ES

- CHARGEURS DE BATTERIE AVEC MINUTERIE- DÉMARREURS RAPIDES TRADITIONNELS
- CARGADORES DE BATERÍAS CON TEMPORIZADOR - ARRANCADORES RÁPIDOS TRADICIONALES



CLASS Booster 4500A	CLASS Booster 5000A
12-24 V 35 ◢ 600Ah	12-24 V 35 ◢ 800Ah

Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Réglage du courant de charge.
- Charge avec minuterie.
- Protection thermostatique à réarmement automatique.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Arrêt manuel de la charge.

Cargador de baterías con arrancador rápido

- Regulación de la corriente de carga.
- Carga con temporizador
- Protección termostática de rearme automático.
- Protección contra cortocircuitos.
- Protección contra inversiones de polaridad.
- Parada manual del proceso de carga.

BOOSTER START ASSIST TIMER

12-24V

MADE IN SAN MARINO CE

	CLASS Booster 4500	CLASS Booster 5000
Technologie - Tecnología	Traditional	
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz	
Puissance : charge / démarrage - Potencia: carga/arranque	1,7 / 10,3 kW	2,3 / 15 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	35 ◢ 600Ah	35 ◢ 800Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, (AGM)	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	50A	70A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	75A	105A
Positions de charge - Posiciones de carga	4	
Arrêt manuel de la charge - Fin de carga manual	•	
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•	
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	350A	460A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	500A	700A
Ampèremètre - Amperímetro	•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	2 x 100A	3 x 100A
Longueur câbles - Longitud de cables	1,5m	
Dimensions - Dimensiones	470 x 320 x 750 mm	
Poids - Peso ~	25,5 kg	28 kg
Code - Código	**363400**	**363500**

FUSE

CLASS Booster 4500-5000
fuse 100A (12 pcs) **010292**