CLASS Booster line

IT
EN

- CARICABATTERIE - AVVIATORI RAPIDI TRADIZIONALI
- TRADITIONAL BATTERY CHARGERS - BOOSTERS



CLASS Booster 300E	CLASS Booster 350E	CLASS Booster 400E
12 / 24V 25 ◢ 350Ah	12 / 24V 30 ◢ 400Ah	12 / 24V 35 ◢ 500Ah

Caricabatterie con avviatore rapido.

- Regolazione della corrente di carica.
- Protezione termostatica a riarmo automatico.
- Protezione contro i corto circuiti.
- Protezione contro le inversioni di polarità.
- Arresto manuale della carica.

Battery chargers and quick starter.

- Charging current regulation.
- Overload protection with automatic reset.
- Short circuits protection.
- Reverse polarity protection
- Manual charge shut-off.

BOOSTER START ASSIST

12-24V

MADE IN SAN MARINO

CE

	CLASS Booster 300E	CLASS Booster 350E	CLASS Booster 400E
Tecnologia - Technology		Traditional	
Tensione di alimentazione - Input voltage		1 ~ 230V 50/60 Hz	
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,7 / 4,6 kW	1,1 / 7,3 kW	1,3 / 9 kW
Tensione batteria - Battery voltage	**12 / 24V**	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	25 ◢ 350Ah	30 ◢ 400Ah	35 ◢ 500Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries		Pb: WET, MF, (AGM)	
Corrente di carica media - Average charging current	14A	20A	26A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	20A	35A	40A
Posizioni di carica - Charging positions	2	4	4
Fine carica manuale - Manual charge shut-off		•	
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	160A	220A	270A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	250A	300A	400A
Amperometro - Ammeter		•	
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	80A	2 x 50A	50 + 80A
Lunghezza cavi - Cable length		1,5 m	
Dimensioni - Dimensions		400 x 300 x 640 mm	
Peso - Weight ≃	16 kg	16,5 kg	18 kg
Codice - Code	**343100**	**353700**	**354100**

FUSE

CLASS Booster 300E
fuse 80A (10 pcs) **010297**

CLASS Booster 350E
fuse 50A (10 pcs) **010296**

CLASS Booster 400E
fuse 50A+80A
(10+10 pcs) **010296+010297**