CLASS Booster line

IT
EN

- **CARICABATTERIE - AVVIATORI RAPIDI TRADIZIONALI**
- TRADITIONAL BATTERY CHARGERS - BOOSTERS



CLASS Booster 220A	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 410A
12 / 24V 20 ◢ 300Ah	12V 20 ◢ 200Ah	12 / 24V 15 ◢ 500Ah

Caricabatterie con avviatore rapido.

- **Regolazione della corrente di carica.**
- **Protezione termostatica a riarmo automatico.**
- **Protezione contro i corto circuiti.**
- **Protezione contro le inversioni di polarità.**
- **Arresto manuale della carica.**
- **CU: 100% Avvolgimenti in rame** (Class Booster 410A)

Battery chargers and quick starter.

- **Charging current regulation.**
- **Overload protection with automatic reset.**
- **Short circuits protection.**
- **Reverse polarity protection**
- **Manual charge shut-off.**
- **CU 100% Copper windings** (Class Booster 410A)

BOOSTER START ASSIST

12-24V

MADE IN SAN MARINO

	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 220A	CLASS Booster 410A
Tecnologia - Technology	Traditional		
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,2 / 1,3 kW	0,5 / 5 kW	1 / 5,3 kW
Tensione batteria - Battery voltage	**12V**	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	20 ◢ 200Ah	20 ◢ 300Ah	15 ◢ 500Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, (AGM)		
Corrente di carica media - Average charging current	12A	13A	35A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	18A	20A	50A
Posizioni di carica - Charging positions	2	2	2
Fine carica manuale - Manual charge shut-off		•	
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	100A	150A	330A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	135A	230A	450A
Amperometro - Ammeter		•	
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	50A	80A	100A
Lunghezza cavi - Cable length	1,4 m	1,5 m	
Dimensioni - Dimensions	200 x 190 x 270 mm	340 x 300 x 160 mm	
Peso - Weight ≃	6,5 kg	11 kg	11,8 kg
Codice - Code	**340600**	**341000**	**354200**

FUSE

CLASS Booster 150A
fuse 50A (10 pcs) **010296**
CLASS Booster 220A
fuse 80A (10 pcs) **010297**
CLASS Booster 410A
fuse 100A (12 pcs) **010292**