CLASS Booster line

FR
ES

- CHARGEURS DE BATTERIE - DÉMARREURS RAPIDES TRADITIONNELS
- CARGADORES DE BATERÍAS - ARRANCADORES RÁPIDOS TRADICIONALES



CLASS Booster 300E	CLASS Booster 350E	CLASS Booster 400E
12 / 24V 25 ◢ 350Ah	12 / 24V 30 ◢ 400Ah	12 / 24V 35 ◢ 500Ah

Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Réglage du courant de charge.
- Protection thermostatique à réarmement automatique.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Arrêt manuel de la charge.

Cargadores de baterías con arrancador rápido.

- Regulación de la corriente de carga.
- Protección termostática de rearme automático.
- Protección contra cortocircuitos.
- Protección contra inversiones de polaridad.
- Parada manual del proceso de carga.

BOOSTER START ASSIST

12-24V

MADE IN SAN MARINO

	CLASS Booster 300E	CLASS Booster 350E	CLASS Booster 400E
Technologie - Tecnología		Traditional	
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación		1 ~ 230V 50/60 Hz	
Puissance : charge / démarrage - Potencia: carga/arranque	0,7 / 4,6 kW	1,1 / 7,3 kW	1,3 / 9 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12 / 24V**	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	25 ◢ 350Ah	30 ◢ 400Ah	35 ◢ 500Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles		Pb: WET, MF, (AGM)	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	14A	20A	26A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	20A	35A	40A
Positions de charge - Posiciones de carga	2	4	4
Arrêt manuel de la charge - Fin de carga manual		•	
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	160A	220A	270A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	250A	300A	400A
Ampèremètre - Amperímetro		•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	80A	2 x 50A	50 + 80A
Longueur câbles - Longitud de cables		1,5 m	
Dimensions - Dimensiones		400 x 300 x 640 mm	
Poids - Peso ~	16 kg	16,5 kg	18 kg
Code - Código	**343100**	**353700**	**354100**

FUSE

CLASS Booster 300E
fuse 80A (10 pcs) **010297**

CLASS Booster 350E
fuse 50A (10 pcs) **010296**

CLASS Booster 400E
fuse 50A+80A
(10+10 pcs) **010296+010297**